

1. Назначения и область применения

- 1.1. Светильники светодиодные серии UNI торговой марки «СириусА» предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50-60Гц.
- 1.2. Область применения. Светильники светодиодные предназначены для использования в промышленных помещениях.
- 1.3. Имеют сертификат или декларацию о соответствии: TP TC (таможенного союза) ЕАС. Продукция соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP ЕАЭС 037/2016.

2. Комплектность

- В комплект поставки входят:
- Светильник светодиодный – 1 шт.
  - Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. Технические параметры

| Характеристики                            | UNI-595x595-36W-PR/OP | UNI-595x595-48W-PR/OP | UNI-595x595-72W-PR/OP | UNI-595x595-40W-OP-Lens |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Цветовая температура, К                   | 4000/6500             | 4000/6500             | 4000/6500             | 4000/6500               |
| Мощность, Вт                              | 36                    | 48                    | 72                    | 40                      |
| Световой поток, Лм                        | 3000/3200             | 4000/4200             | 6000/6400             | 3350/3600               |
| Размер, мм                                | 595x595x19            | 595x595x19            | 595x595x19            | 595x595x22/29           |
| Индекс цветопередачи, CRI                 | >80                   | >80                   | >80                   | >80                     |
| Угол свечения, градусов                   | 140                   | 140                   | 140                   | 140                     |
| Цвет корпуса/Рассеиватель                 | Белый (Призма/Опал)   |                       |                       | Белый (Опал)            |
| Напряжение питания, В                     | 185-265/50-60Гц       |                       |                       |                         |
| Коэффициент мощности, cosφ                | >0,9                  | >0,9                  | >0,9                  | >0,9                    |
| Пылевлагозащита, светильник IP            | 40                    | 40                    | 40                    | 40                      |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5                    | <5                    | <5                    | <5                      |
| Диапазон рабочих температур, °С           | от -10 до +50         | от -10 до +50         | от -10 до +50         | от -10 до +50           |
| Ресурс работы светильника, часов          | >50 000               | >50 000               | >50 000               | >50 000                 |

4. Монтаж и подключение

- 4.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- 4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).
- 4.3. Монтаж светильника:
- Отключите напряжение сети.
  - Распакуйте светильник.
  - Присоедините подготовленные концы проводов светильника к сетевому проводу (через клеммную колодку) Рис.1.
  - Установите светильник.



Рис.1. Схема подключения светодиодного светильника к эклектической сети 230В.

5. Транспортировка и хранение

- 5.1. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающее сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светодиодный светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред.

- 5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50<sup>0</sup>С и относительной влажности 60% при 25<sup>0</sup>С.
- 5.3. Хранение и транспортировка светодиодного светильника должна осуществляться только в заводской упаковке.
- 5.4. Подключение/включение светильника возможно через час после транспортировки или хранения при отрицательной температуре.

6. Требования безопасности и техническое обслуживание

6.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Техническое обслуживание включенного светодиодного светильника.
- Эксплуатация светодиодного светильника с треснувшим плафоном и другими механическими повреждениями эксплуатировать **запрещено!**
- Подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.



ВНИМАНИЕ!

- Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.
- 6.2. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.3. При эксплуатации необходимо располагать светодиодный светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и материалов, например: древесный шпон и материалы на основе дерева, пластмассы и т.д. толщиной менее 3 мм.
- 6.4. Проверка мощности светодиодного светильника возможна при напряжении электропитания в 230В.
- 6.5. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.6. При загрязнении поверхности очистку производить мягкой сухой тканью, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок службы и эксплуатации светодиодного светильника – 24 месяца с момента продажи.
- 7.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светодиодный светильник.
- 7.3. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 7.4. Замена предполагает предварительное тестирование.
- 7.5. Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:
- 7.6.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
- 7.6.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
- 7.6.3. Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
- 7.6.4. Установленные в сеть с неисправленной автоматикой или с автоматикой срок службы, которой истёк.
- 7.6.5. Установленные в помещениях, в которых при эксплуатации используется инструмент или аппаратура с высокой пиковой нагрузкой (сварочный инструмент, болгарки, подъёмные механизмы, тренажёры, аппараты МРТ, станки и т.д.).
- 7.6.6. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- 7.7. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Производитель: WINSUN IMP. & EXP.GROUP CO., LTD, NO.39 KAIXI ROAD JIAXING, ZHEJIANG, Китай.

Импортер: ООО «ЛАЙТ», РФ, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. Трофимова, д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1.

Гарантийный талон

| Артикул | Серийный номер | Дата продажи | Печать продавца |
|---------|----------------|--------------|-----------------|
|         |                |              |                 |