

1. Назначения и область применения

1.1. Светильники светодиодные линейные серии LT5 торговой марки «СириусА» предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50-60Гц.  
1.2. Область применения. Светодиодные линейные светильники предназначены для использования в промышленных и бытовых помещениях.  
1.3. Имеют сертификат или декларацию о соответствии: TP TC (таможенного союза) ЕАС.  
Продукция соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP ЕАЭС 037/2016.

2. Комплектность

- В комплект поставки входят:
- Светильник светодиодный – 1 шт.
  - Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
  - Сетевой шнур – 1 шт.
  - Комплект крепления – 1 шт.
  - Упаковочная коробка – 1 шт.

3. Технические параметры

| Характеристики                            | LT5-300-5W      | LT5-600-9W  | LT5-900-15W    | LT5-1200-18W   |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| Мощность, Вт                              | 5               | 9           | 15             | 18             |
| Световой поток, Лм                        | 400/425/450     | 750/775/800 | 1300/1325/1350 | 1500/1550/1600 |
| Цветовая температура, К                   | 4000/5000/6500  |             |                |                |
| Габаритные размеры, мм                    | 300x37x22       | 600x37x22   | 900x37x22      | 1200x37x22     |
| Индекс цветопередачи, CRI                 | >80             |             |                |                |
| Угол свечения, градусов                   | 180             |             |                |                |
| Напряжение питания, В                     | 170-265/50-60Гц |             |                |                |
| Коэффициент мощности, cosφ                | >0,9            |             |                |                |
| Пыле-влагозащита, IP                      | 40              |             |                |                |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5              |             |                |                |
| Диапазон рабочих температур, С            | от 0 до +45     |             |                |                |
| Ресурс работы светильника, Ч              | >30 000         |             |                |                |

4. Монтаж и подключение

- 4.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.  
4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).  
4.3. Монтаж светильника:
- Отключите напряжение сети.
  - Распакуйте светильник. Установите кнопку в положение «ВЫКЛ».
  - Присоедините сетевой провод к светильнику (через разъем на корпусе).
  - Установите светильник.

5. Транспортировка и хранение

- 5.1. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающее сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светодиодный светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред.  
5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50<sup>0</sup>С и относительной влажности 60% при 25<sup>0</sup>С.  
5.3. Хранение и транспортировка светодиодного светильника должна осуществляться только в заводской упаковке.  
5.4. Подключение/включение светильника возможно через час после транспортировки или хранения при отрицательной температуре.

6. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 6.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Техническое обслуживание включенного светодиодного светильника.
  - Эксплуатация светодиодного светильника с треснувшим плафоном и другими механическими повреждениями эксплуатировать **запрещено!**
  - Подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.



ВНИМАНИЕ!

- Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.**  
6.2. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».  
6.3. При эксплуатации необходимо располагать светодиодный светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и материалов, например: древесный шпон и материалы на основе дерева, пластмассы и т.д. толщиной менее 3 мм.  
6.4. Проверка мощности светодиодного светильника возможна при напряжении электропитания в 230В.  
6.5. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.  
6.6. При загрязнении поверхности очистку производить мягкой сухой тканью, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок службы и эксплуатации светодиодного светильника – 24 месяца с момента продажи.  
7.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светодиодный светильник.  
7.3. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.  
7.4. Замена предполагает предварительное тестирование.  
7.5. Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.  
7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:  
7.6.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.  
7.6.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.  
7.6.3. Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.  
7.6.4. Установленные в сеть с неисправленной автоматикой или с автоматикой срок службы, которой истёк.  
7.6.5. Установленные в помещениях, в которых при эксплуатации используется инструмент или аппаратура с высокой пиковой нагрузкой (сварочный инструмент, болгарки, подъёмные механизмы, тренажёры, аппараты МРТ, станки и т.д.).  
7.6.6. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.  
7.7. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

**Производитель:** WINSUN IMP. & EXP.GROUP CO., LTD, NO.39 KAIXI ROAD JIAXING, ZHEJIANG, Китай.  
**Импортёр:** ООО «ЛАЙТ», РФ, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. Трофимова, д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1.

Гарантийный талон

| Артикул | Серийный номер | Дата продажи | Печать продавца |
|---------|----------------|--------------|-----------------|
|         |                |              |                 |